



## DIMMER 12 CANALES

## DM 1225

Dimmer de 12 canales. Control de señal DMX. 20 amperios por canal. En formato rack de 19" de 3 unidades. Autobúsqueda de frecuencia. Control de temperatura con arranque automático de ventilación. Puede utilizarse como dimmer o como interruptor. Test por canal. Función de precalentamiento (desde 0 a 6%). Limitación de salida desde 50 a 100%. Dimmer perfecto para compañías de alquiler, teatro, discotecas, museos, hoteles. Etc. Protección de salida por canal mediante magnetotérmico de 25 Amperios. Fuente de alimentación conmutada.



Panel Frontal



- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Entrada/Salida DMX     | 6 Pulsador Funciones      |
| 2 Magnetotérmicos (1-6)  | 7 Pulsador Enter          |
| 3 Pulsador canales (1-6) | 8 Pulsador canales (7-12) |
| 4 Pulsador subida        | 9 Magnetotérmicos (7-12)  |
| 5 Pulsador bajada        |                           |

Panel trasero



- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 Salida de canales  | 3 Entrada/Salida DMX |
| 2 Entrada/Salida DMX | 4 Acometida          |

Vista parte trasera



Ventilación lateral



Ventilación frontal



Acometida



Señal entrada y salida



## Características

**ALIMENTACION:** AC100-240v, 45-63Hz. **SALIDA:** maximo 20Amp por canal, total dimmer 140 Amp. **PROTOCOLO:** DMX 512. **CONECTORES DE SE—AL:** 2 XLR macho y hembra de 5 pines, o 4 6p4c Phone. **DIMENSIONES:** 482(W)x132(H)x312(D)mm. **UNIDADES DE RACK:** 3 de 19". **PESO:** 13,5 kg.

