



### CREAR UN CHASE

- PASO 1: encender el TR 256
- PASO 2: pulsar al mismo tiempo y mantener los botones cancel y down durante varios segundos hasta que aparezca "ul" (es indispensable tener correctamente instalado el cableado mesa-TR256-aparato dmx).
- PASO 3: pulsar "select/up" hasta que se encienda el led en "autorecord".
- PASO 4: pulsar "enter"
- PASO 5: con "select/up" – "down" seleccionar el chase a grabar (entre 1-32)
- PASO 6: con "select/up" – "down" seleccionar el numero de pasos que tendra el chase.
- PASO 7: pulsar enter y poner el chase en funcionamiento en nuestra mesa dmx con el fade time a cero.
- PASO 8: el tr256 copia el programa y muestra en la pantalla "f"

### REPRODUCIR UN CHASE

- PASO 1: pulsar "select/up" hasta que se encienda el led en "run chaser"
- PASO 2: elegir el chase y pulsar "enter"
- PASO 3: seleccionar time (velocidad) y crossfade.

### BORRA UN CHASE

- PASO 1: pulsar "select/up" hasta que se encienda el led en "manual mode"
- PASO 2: elegir el chase con "up"/"down" y pulsar "delete"
- PASO 3: el chase se borra y aparece ch (nº de chase) - d

### CREAR UN MACRO

- PASO 1: encender el tr 256
- PASO 2: desconectar el mr-256 del controlador dmx
- PASO 3: pulsar "select/up" hasta que se encienda el led en "manual mode"
- PASO 4: pulsar al mismo tiempo y mantener los botones cancel y down durante varios segundos hasta que aparezca "ul"
- PASO 5: pulsar "macro"
- PASO 6: seleccionar el macro a crear con "up" "down"
- PASO 7: pulsar "enter"
- PASO 8: elegir el chase que ocupara el primer paso (s1)
- PASO 9: pulsar "record"
- PASO 10: elegir el chase que ocupara el segundo paso (s2)
- PASO 11: pulsar "record"
- PASO 12: repetir los pasos hasta finalizar los chase a utilizar para la creacion de nuestro macro.
- PASO 13: pulsar "enter" y aparece "m (nº de macro) -f". el macro ya esta grabado. pulsar "cancel" para salir

### REPRODUCIR UN MACRO

- PASO 1: pulsar "select/up" hasta que se encienda el led en "run chaser"
- PASO 2: pulsar "macro"
- PASO 3: elegir el macro con "up"/"down" y pulsar "enter"
- PASO 4: seleccionar time (velocidad) y crossfade.

### BORRAR UN MACRO

- PASO 1: pulsar "select/up" hasta que se encienda el led en "manual mode"
- PASO 2: pulsar "macro"
- PASO 3: elegir el macro con "up"/"down" y pulsar "delete"
- PASO 4: el macro se borra y aparece m (nº de macro) - d