

NOVASTAR TAURUS SERIE MULTIMEDIA PLAYER TB30. CAPACIDAD CARGA HASTA 650,000 px

NovaStar TB30 reproductor multimedia diseñado para pantallas LED a todo color

- Este reproductor multimedia integra funciones de reproducción y envío, lo que permite a los usuarios publicar contenido y controlar las pantallas LED desde una computadora, un teléfono móvil o una tableta. Al trabajar con nuestras plataformas de publicación y monitoreo en la nube, el **TB30** permite a los usuarios gestionar las pantallas LED desde un dispositivo conectado a internet, en cualquier momento y lugar

Referencia NV-TB30

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Reproductor multimedia

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Potencia: Máx. consumo: 18W
Voltaje / Tensión: 100-240V~, 50/60Hz, 0.6A
Rango IP: IP20
Color: Gris
Carcasa / Cuerpo: Metálica
Tamaño: 274 x 139 x 40 mm
Marca: NovaSTAR

- Gracias a su confiabilidad, facilidad de uso y control inteligente, el **TB30** se convierte en una opción ganadora para pantallas LED comerciales y aplicaciones de ciudades inteligentes, como pantallas fijas, pantallas de farolas, pantallas de cadenas de tiendas, reproductores de publicidad, pantallas de espejo, pantallas de tiendas minoristas, pantallas de cabecera de puerta, pantallas de estanterías y mucho más

- **Características principales del Novastar NV-TB30**
    - **Producción**
        - Capacidad de carga de hasta 650.000 píxeles con dimensiones máximas de 4096x4096
        - 2 puertos Gigabit Ethernet, uno como principal y el otro como respaldo
        - 1 conector de audio estéreo con frecuencia de muestreo interna fija y frecuencias de muestreo externas variables
    - **Aporte**
        - 2 conectores de sensor para sensores de brillo o ambientales
    - **Control**
        - 1 puerto USB 3.0 (Tipo A) para reproducción USB y actualizaciones de firmware
        - 1 puerto USB (Tipo B) para conexión a computadora de control
        - 1 puerto Gigabit Ethernet para computadora de control o conexión de red
    - **Actuación**
        - Procesador ARM A55 de cuatro núcleos a 1,8 GHz, compatible con decodificación de vídeo H.264/H.265 4K a 60 Hz
        - 1 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno
        - Reproducción impecable de vídeos de hasta 2x 4K, 6x 1080p, 10x 720p o 20x 360p
    - **Funcionalidad**
        - Planes de control integral para publicación de contenidos y control de pantalla desde varios dispositivos
        - Cambio entre los modos Wi-Fi AP y Wi-Fi STA para una conectividad flexible
        - Reproducción sincrónica en múltiples pantallas con varios métodos de sincronización horaria
        - Compatibilidad con módulos 4G opcionales con jerarquía de prioridad de conexión de red
    - **Certificaciones:** NBTC, IMDA, PSB, FAC DoC, ENACOM, ICASA, SRRC, NOM-208, EAC DoC, EAC RoHS, RCM, UL Smark, CCC, FCC, UL, IC, KC, CE, UKCA, CB, MIC, PSE, NOM

- **Especificaciones**
    - Capacidad de carga (píxeles): 650.000
    - RAN: 1GB
    - Almacenamiento interno: 32GB
    - Producción
        - 1x principal
        - 1x respaldo
    - Resolución máxima: Ancho 4096 Alto 4096
    - Decodificador de vídeo: 4K 60 fps: H.265/H.264/VP9
    - Tratamiento: 1 GB de RAM + 16 GB de ROM
    - Expansión de disco U: Hasta 128G
    - Modo sincrónico (HDMI): No
    - Salida HDMI: No
    - Salida de audio: Si
    - Módulo 4G opcional: Si
    - Método de sincronización: NTP, Lora
    - Modo de control: RJ45, WiFi (AP y STA conmutables), red 4G y 5G
    - Soporte NovaCloud: Si

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- SDK de Java: Si
- Información de certificación: CE, EMC, LVD, ROHS, FCC, ID de FCC, IC, RED, UKCA
- Sistema operativo: Android 11
- Alimentación: 100-240V~, 50/60Hz, 0.6A
- Máximo consumo: 18W

- Nota: La contraseña predeterminada para NovaStar TB30 es "12345678".





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.