

SP4 | 4 OUTPUT | RDM

NICOLAUDIE NASPLIT-4 SPLITTER RDM DMX 12-48V DC

NICOLAUDIE ARCHITECTURAL

Splitter DMX para carril DIN con RDM | NASPLIT-4 DMX Nicolaudie

- Los splitter DMX se recomiendan para instalaciones de control de iluminación
- Facilitan enormemente el cableado al permitir que varios cables salgan de la misma salida del controlador DMX
- Además, protegen la línea DMX al aislar completamente las conexiones de salida/entrada, además de amplificar las salidas
- El **NASPLIT-4 DMX** es compatible con **RDM** y, por lo tanto, permite la configuración **RDM** de equipos

Referencia NASPLIT-4

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Control
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Voltaje / Tensión: CC 12V - 48V
Rango IP: IP10
Tamaño: 70 x 91 x 62 mm
Peso: 112 g

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La actualización 2025 ahora ofrece conectores desmontables para facilitar la instalación y el mantenimiento
- Este dispositivo incluye dos tipos de funcionamiento: como splitter DMX y como DMX/RDM
- El splitter DMX de 4 vías cuenta con una entrada DMX/THRU y cuatro salidas DMX
- Esta unidad toma la señal DMX entrante y la divide en cuatro canales de salida independientes
- Cada canal de salida y el canal de entrada están completamente aislados electrónicamente; todos los canales cuentan con controladores de línea independientes para amplificar la señal DMX. En esta configuración, los paquetes de señal RDM se descartan y no se transmiten a las cuatro salidas DMX
- Además, la sincronización de las salidas se regenera digitalmente desde un procesador ARM de 32 bits
- Los mensajes de retorno RDM se amplifican y redistribuyen a las demás salidas, a su vez, a otros divisores conectados a través de la entrada, cruzando hasta un máximo de 3 divisores diferentes
- Un LED indica la presencia de la señal (LED encendido) o su ausencia (LED parpadeante).

- **Características**
  - Tensión de alimentación: 12-24-48 V CC (alimentador no incluido) (min: 10.8 Vdc .. max: 58.2Vdc)
  - 5 x Bus DMX512+RDM - NSC, SIP, RDM
  - Aislamiento funcional
  - Comunicación de datos bidireccional
  - Regeneración de señal
  - Procesador ARM de 32 bits (versión RDM)
  - Rango de temperatura ampliada de -40º a 60ºC
  - Prueba de funcionamiento al 100 %
  - Protección IP10

- **Especificaciones**
  - Medidas: 70 x 91 x 62 mm
  - Para instalación en carril DIN standar (DIN RAIL 4mod.)
  - Peso: 112 g
  - Alimentación: CC 12-48V (disponemos de alimentadores se suministran como opción)

- **DMX**
  - Universos DMX: 1
  - Entrada: 1 Entrada aislada
  - Salida: 1 Salida aislada
  - Thru: 1 Salida para bucle
  - RDM: Si

- **Ejemplo de configuración y conexión SPLITTER DMX o SPLITTER DMX/RDM**

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.