



MIDAS DL251 CAJA DE ESCENARIO DE 48 ENTRADAS, 16 SALIDAS CON 48 PREAMPLIFICADORE

Caja de escenario de 48 entradas, 16 salidas con 48 preamplificadores de micrófono

- DL251 es una unidad de E/S de rack de configuración fija de 5U y 19" con 48 entradas de nivel de línea/micrófono y 16 salidas de nivel de línea y ofrece la legendaria calidad de sonido de Midas utilizando nuestras tecnologías probadas en el tiempo y en la carretera.
- Con preamplificadores de micrófono Midas galardonados Con pasos de ganancia analógica de 2,5 dB y tres puertos de red AES50 que brindan redundancia N+1, además de un puerto de control Ethernet y una interfaz MIDI (In, Out, Thru), el DL251 es el compañero ideal para las consolas digitales Midas M Series y PRO Series.

Referencia 10150480

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Marca: Midas

Caracteristicas

- 48 entradas de micrófono/línea
- 16 salidas XLR
- 19"/5U
- 24 bits
- 96kHz
- Tasa de muestreo 48kHz, 96kHz
- Gama dinámica 107 dB, 22 Hz a 22 kHz (sin preénfasis)
- Ganancia máxima 45dB
- Diafonía a 1 kHz -100 dB canales de entrada físicamente adyacentes
- Diafonía a 10 kHz -90 dB canales de entrada físicamente adyacentes
- Dimensiones 5U x 414 mm de profundidad
- Peso neto 10 kg
- Peso de envío 18 kg
- Requerimientos de energía 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
- Consumo de energía a 115 V 1 fuente de alimentación: 85 W, 85 VA 2 fuentes de alimentación: 110 W, 110 VA
- Consumo de energía a 230 V 1 fuente de alimentación: 90 W, 100 VA 2 fuentes de alimentación: 110 W, 135 VA
- Rango de temperatura de funcionamiento +5°C a +40°C
- Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a +60°C
    - Entradas y salidas del sistema
        - Entradas de la caja de E/S
        - Caja de salidas analógicas
        - midi
        - Entradas y salidas del sistema digital de E/S de 48 kHz
        - Entradas y salidas del sistema digital de E/S de 96 kHz

Identificación del producto

- Marca: Midas
- Código para pedidos:10150480
- Código EAN:4033653012409



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.