



MIDAS 512 V2 ECUALIZADOR PARAMETRICO DE LA SERIE 500

MIDAS

Ecualizador Paramétrico de la Serie 500

- Rendimiento de primera con ese sonido legendario Midas. Gracias al control y la flexibilidad que ofrece el potente formato 500 Series, Midas se ha podido crear una amplia gama de potentes módulos para proporcionarle una potencia excepcional en un diseño adaptable.

Referencia 10163226

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Marca: Midas

Características

- Series Módulo compacto 500 con ecualizador completamente paramétrico de cuatro bandas 'Midas mejorado HERITAGE 3000
- EQ líder en su clase aclamado por su carácter cálido y receptivo con una configuración rápida y sencilla.
- Los controles concéntricos duales de precisión proporcionan ajustes de ganancia y frecuencia de

instantáneos access a totalmente variables.

- Bandas de graves y agudos con interruptores de selección para respuestas de campana o de estantería
- Controles de ancho de banda totalmente variables en las cuatro bandas en modo campana
- La salida balanceada de alta potencia conduce fácilmente cables de audio largos
- Etapa de entrada de alto rendimiento balanceada electrónicamente con altas CMRRR
- Diseño de ruido ultra-bajo usando amplificadores ópticos de alta calidad
- El interruptor de selección de Herraje bypass real elimina todos los circuitos de la trayectoria de la señal cuando no se requiere EQ.
- El diseño avanzado con bajo consumo de energía proporciona una mayor vida útil de los componentes.
- Los relés de silenciamiento de encendido evitan que se activen las pulsaciones.
- Componentes de calidad superior en todas partes para una trayectoria de señal audiófila nítida
- Diseñado y diseñado en el Reino Unido
- Cubierto por el programa de garantía de 10 años 'Midas.

Otras especificaciones

Controles:

- Agudos: botóns dobles de frecuencia/ganancia, interruptor de repisa/campana, botón de ancho (modo campana)
- Hola Mid: botóns dobles de frecuencia/ganancia, botón de ancho
- Lo Mid: botóns dobles de frecuencia/ganancia, botón de ancho
- Graves: botón dobles de frecuencia/ganancia, interruptor de repisa/campana, botón de ancho (modo campana)
- EQ In: Interruptor de entrada/salida
- Entrada: Mono, línea balanceada
- Salida: Mono, balanceado electrónicamente
- Ruido con ganancia de unidad: -97dBu (22Hz - 22kHz)
- CMRR: -70dB (típica) (ganancia unitaria, 1kHz)
- Impedancia de entrada: 20 k Ohms (1kHz)
- Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz, +/-1dB (ganancia unitaria, ecualizador plano)
- Distortion: (Ganancia de unidad, 1kHz)
- 0dBu: Menos del 0,005 por ciento
- +10dBu: Menos del 0,005 por ciento
- +20dBu: Menos del 0,01 por ciento
- Nivel máximo de entrada: +21dBu (1kHz)
- Nivel máximo de salida: +21dBu (1kHz)
- Impedancia de salida: 50 Ohms (1kHz)

Agudos:

- Modo Estante: 1kHz a 20kHz, +/-15dB corte/alza, pendiente = 4dB por octava
- Modo campana: 1kHz a 20kHz, +/-15dB corte/boost, ancho de banda 0.1 - 2 octavas
- Hola Mid: 400Hz a 8kHz, +/-15dB corte/boost, ancho de banda 0.1 - 2 octavas (sólo campana)
- Lo Mid: 100Hz a 2kHz, +/-15dB corte/boost, ancho de banda 0.1 - 2 octavas (sólo campana)
- Bass:
- Modo Estante: 20Hz a 400Hz, +/-15dB corte/alza, pendiente = 4dB por octava
- Modo campana: 20Hz a 400Hz, +/-15dB corte/boost, ancho de banda 0.1 - 2 octavas
- Requisitos de voltaje: +16V y -16V
- Consumo de energía: 100mA, 3.2W
- Dimensiones: 132mm x 38mm x 184mm / 5.2" x 1.5" x 7.2" (A x A x P)
- Peso: 0.7kg / 1.5lbs
- Código de producto: ECUALIZADOR PARAMÉTRICO 512 V2

Módulo Conector Pin-Out

- 1: Chasis GND
- 2: Salida + (caliente)
- 3: N/A
- 4: Salida - (frío)
- 5: Audio GND
- 6: N/A
- 7: N/A

- 8: Entrada - (frío)
- 9: N/A
- 10: Entrada + (caliente)
- 11: N/A
- 12: FUENTE DE ALIMENTACIÓN +16V
- 13: PSU GND (0V)
- 14: FUENTE DE ALIMENTACIÓN -16V
- 15: N/A

Identificación del producto

- Marca: Midas
- Código para pedidos:10163226
- Código EAN:4033653081399

