

BRITEQ DMS-26





MERGER + SPLITTER + BOOSTER. 2 entradas DMX con 6 salidas DMX. Briteq DMS26

- La solución todo en uno perfecta para asegurar sus instalaciones DMX:
 MERGER + SPLITTER + BOOSTER en una unidad de rack
- Aislamiento 100% eléctrico entre todas las entradas / salidas
- 2 entradas DMX + 6 salidas DMX, cada una equipada con conectores XLR de 3 pines y 5 pines.

Referencia B04625

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX Voltaje / Tensión: AC 230V. 50/60 Hz

Rango IP: IP20

Tamaño: 482 x 44 x 150 mm

Peso: 2,9 kg Marca: Briteq





- La función de refuerzo analiza la señal DMX entrante y la vuelve a crear desde cero para que sea perfecta para su uso posterior.
- La función de fusión combina 2 señales DMX de diferentes maneras:
 - HTP: el valor más alto de 2 canales idénticos de 2 señales DMX tendrá prioridad.
 - **Copia de seguridad**: cuando falla la señal DMX en la entrada A, la señal DMX en la entrada B se hace cargo inmediatamente.
 - **Merge**r: las señales DMX de 2 controladores diferentes se pueden combinar y enviar a través de 1 cable, puede elegir la dirección de inicio del segundo controlador.
- La función de divisor distribuye la (s) señal (es) DMX de la (s) entrada (s) a través de 6 salidas idénticas que están 100% aisladas entre sí: ilos problemas que ocurren en 1 salida no influirán en las otras salidas!
- La sincronización de las salidas DMX se puede adaptar de 23 ms a 45 ms, lo que aumenta la compatibilidad al conectar dispositivos DMX "lentos" a controladores DMX "rápidos".
- El comportamiento de salida se puede seleccionar cuando de repente ambas entradas DMX fallan:
- Nulo: no hay señal DMX en las salidas
- Hold: mantiene los últimos valores DMX en las salidas.
- Borrar: establece los valores DMX en todas las salidas a cero.
- Fácil configuración a través de una pantalla LED de 4 dígitos

• Especificaciones

- o Alimentación: AC 230V. 50/60 Hz
- 。 Entrada y salida de señal DMX: Mediante conectores XLR de 3 y 5 Pin
- ∘ Frecuencia de actualización DMX: 23 ms (44 Hz) ☐ 45 ms (22 Hz)
- Medidas: 482 x 44 x 150 mm
- Formato rack 19" de 1 unidad de altura
- Peso: 2,9 kg

• Contenido del paquete

- 1 equipo DMS-26
- 1 manual usuario

Identificación

- · Marca: Briteq
- Familia Briteq: Controladores DMX
- Modelo: DMS-26
- Descripción: Equipo MERGER + SPLITTER + BOOSTER DMS-26
- o Código Briteq: B04625
- Código EAN: 5420025646253





