

## CONTEST MEMORY-24 CONSOLA DMX 24 CANALES



Consola de iluminación DMX. MEMORY 24. CONTEST H9067

- Modos de sincronización interna, manual y sensible al sonido
- Función Doble Master A/B
- Acceso directo y en vivo a escenas

## Referencia H9067

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Control DMX

Tipo: Consola Iluminación | Control

Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación externa (9 V -

12 V, 500 mA, CC)

Tamaño: 483 x 265 x 90 mm Número de canales: 24 DMX

Peso: 4,6 kg Marca: Contest

## Características

- 24 canales DMX
- 24 potenciometros con memoria
- Bancos de faders 2x12 o 1x24
- Control de flash en cada uno de los canales
- 48 programas de hasta 4600 pasos programables





- Fade Out
- o Modificación escenas en vivo
- o Ajuste de velocidad de tiempo de subida
- · Cada paso se guarda en la memoria incorporada
- o Detección de música a través del micrófono incorporado o una fuente externa
- Escenas MIDI
- Salida DMX 512 salida conector XLR3 de 3 pines
- Conector MIDI: Din de 5 pin
- Fuente de alimentación externa (9 V 12 V, 500 mA, CC)
- Se suministra con carcasa protectora negra amovible
- Se suministra con 1 fuente de alimentación externa
- Materiales: Caja de acero
- Medidas: 483 x 265 x 90 mm en formato rack 19 "
- Peso: 4,6 kg

## Identificación

Marca: Contest Lighting

o Código: H9067 • Modelo: MEMORY-24

o Código EAN: 3662009001272

Nota: Para evitar pérdidas de programa, su consola debe estar encendida al menos dos horas al mes. La pantalla indica «LOP» cuando la tensión es demasiado baja.





