

# Audibax Zone 360BT Amplificador 4 Zonas 360W



Audibax Zone 360BT Amplificador 4 Zonas  
360W linea 100V

- Amplificador mezclador
- 4 zonas de salida mono de 100 V de alta impedancia
- Potencia RMS: 360W
- Reproductores USB / SD / FM / MP3
- Conexión Bluetooth
- El **Audibax Zone 360BT** es un amplificador mezclador, que ofrece una solución de audio flexible para controlar múltiples funciones. Su facilidad de uso, excelente calidad de sonido y diseño moderno y avanzado lo convierten en una excelente opción para diversos establecimientos, como restaurantes, hoteles, tiendas, almacenes, oficinas profesionales o edificios públicos.

Referencia 10223781

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: Salida tipo Low-Z 70/100V  
Tipo: Serie Zone  
Potencia: Por canal 360W 8 Ohm  
Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación: AC

230V-240V/50-60Hz  
Rango IP: IP20  
Clase: Clase N/A  
Color: Negro  
Tamaño: Medidas: 489 x 89 x 390 mm  
Número de canales: 1 canal  
Marca: Audibax

- Nuestro amplificador **Zone 360BT** está equipado con 2 entradas de nivel de línea no balanceadas estéreo, 1 entrada de nivel de línea balanceada mono, 2 entradas de nivel de línea balanceada mono con alimentación phantom, 4 zonas de salida mono de 100 V de alta impedancia, 1 zona de salida mono de 4 ohmios de baja impedancia, una salida de enlace, una entrada de señal telefónica, un timbre y entrada de señal de fuego, y una entrada de emergencia de 100V con control de 24V.
- Cuenta con un reproductor de música sin pérdidas con pantalla, e incluye sintonizador de FM y Bluetooth.

- **Características**

- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Potencia de salida RMS: 360W
- Fuente de alimentación: AC230V-240V/50-60Hz
- Signal to Noise Ratio: >90dB
- THD+N: <0.5%
- Common Mode Rejection: <0.5%
- Diafonía: >70dB
- Color: Negro
- Medidas: 484 x 89 x 390 mm
- **Entradas**
  - Microfono
    - Tipo: 2 entradas micrófono balanceado / Une
    - Sensibilidad: -50dB
    - Conectores: Combinación de 2xXLR/Jack de 6,3 mm
    - Potencia Phantom: 15VDO
  - Línea 1/MIG3
    - Tipo: Línea / micrófono balanceado
    - Sensibilidad: -50dB
    - Conectores: Conector combinado XLR6.3mm
    - Prioridad: Sí
  - Línea 2 y 3
    - Tipo: 2 x audio estéreo
    - Sensibilidad: -30dB
    - Conectores: 2 RCA
  - Chime/Fire/TEL
    - Tipo: Entradas de micrófono prioritarias
    - Conectores Bloque de terminales euro-5.08mm
- **Reproductores**
  - USB
    - Tipo: Controlador de velocidad completa OTG2.0
    - Conectores: USB 2.0 tipo A
  - SD/MMC.: Conectores: Ranura para tarjeta sin autobloqueo
  - Bluetooth
    - Versión: Bluetooth Ver20+EOR
    - Rango máximo: 10m (sin interferencia)
    - Frecuencia Trans: 2402-2480MHz
  - Formatos de Música: MP3/WAW/WMA/FLAC (8/16/24bit)
  - Sistema de archivos:FAT16 or FAT32
  - Sección FM:
    - Rango de sintonía : 87.5MHz to 107.9MHz
    - Entrada de antena: 75Ω no balanceado
- **Salidas**
  - Baja impedancia: 4Ω
  - Impedancia de voltaje constante: 84Ω-Zone 120BT

## • Identificación

- Marca: Auidbax
- Modelo: Zone 360BT
- Código pedido: 10223781
- Código EAN: 7427244398442

