

Audibax Detroit 200 Go BT Altavoz columna PA con Batería 200W



Audibax Detroit 200 Go BT Altavoz columna PA con Batería 200W

• Tipo: Array activo

• Columna PA con batería

Altavoz Activo Clase D

• Potencia: 100W RMS

Potencia pico: 200WAltavoz de graves: 8"

• Altavoz de agudos: 4 x 2.5" Rango

completo

• Bluetooth 5.0

Referencia 10225562

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Potencia: Potencia salida: RMS: 100W / PICO: 200W

Voltaje / Tensión: AC 100V/240V 50/60Hz

Rango IP: IP20 Clase: Altavoz Color: Negro

Tamaño: 426 x 305 x 455 mm

Peso: 20 kg Marca: Audibax





- El Audibax Detroit 200 Go BT es un sistema de columna activo con altavoz de graves de 8" con un revolucionario amplificador Clase D, que ofrece una potencia y rendimiento increible
- Nuestro altavoz **Detroit 200 Go BT** está equipado con una batería de litio y Bluetooth 5.0
- Ofrece una respuesta de frecuencia de 20Hz 19kHz y un SPL de 102 dB

Características

• Altavoz graves de 8" con sistema Bi-Amplificado en clase D

• Respuesta de frecuencia: 20Hz-19kHz • Potencia salida: RMS: 100W / PICO: 200W • Altavoz de graves: 8" con bobina de 1,2" • Altavoz de agudos: 4 x 2.5" Rango completo

o SPL: 102 dB Impedancia: 4Ω

• Conectores entrada linea: 2 XLR Entrada auxiliar: Mini Jack + RCA

• Salida linea: 1 XLR

Fuente de alimentación : 100V/240V

• Bluetooth 5.0 + TWS USB, Radio, Player Bateria de Litio

· Color: Nearo

Alimentación: AC 100/240V 50/60Hz o mediante bateria interna

Medidas: 426 x 305 x 455 mm

• Sobre la carga de la batería

- o El altavoz tiene una batería interna recargable con capacidad para hasta 6 horas de audio continuo con una carga completa.
- o Aunque el altavoz puede tener algo de carga cuando se saca de la caja por primera vez, recomendamos cargar completamente el altavoz antes de usar el sistema.
- Para cargar la batería
 - 1. Conecte el altavoz a una toma de corriente con el adaptador de corriente incluido
 - 2. Manténgalo enchufado hasta que el indicador cambie al 100%, que esté bien cargado. El altavoz utiliza una batería de litio sellada. Cuando no esté en uso, la batería se autodescargará lentamente. Si no utiliza el altavoz durante mucho tiempo, debe cargarse por completo antes de guardarlo. Es mejor cargar la unidad cada seis meses si no se usa. Será bueno y más largo de usar. Si la batería tiene poca carga, es imposible recargar la batería, pero el tiempo de carga es de 6 horas

Identificación del producto

Marca: Audibax

 Modelo: Detroit 200 Go BT Serie Audibax: Detroit Código pedidos: 10225562 o Código EAN: 7427244398886





