

Audibax Pro Seattle 3000 Set Sistema PA Line Array

Audibax Pro Seattle 3000 Set Sistema PA Line Array

- El Audibax Pro Seattle 3000 Set es un sistema PA Line Array activo diseñado para ofrecer un rendimiento de alta calidad tanto en eventos en vivo como en instalaciones fijas. Con su gran potencia y un diseño robusto, este sistema es ideal para quienes buscan una solución profesional y fiable.
- El sistema está compuesto por dos satélites de 6,5'' de neodimio y un subwoofer de 15'', que en conjunto brindan un sonido potente y preciso.

Referencia 10297672

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Tamaño: SAT: Longitud: 41 cm Altura: 65,5 cm Ancho: 61,5 cm SUB: Longitud: 43 cm Altura: 68,5 cm Ancho: 70,5 cm
Peso: SAT: 43 kg SUB: 63,5 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: Audibax

Características

- Categoría: Sistemas PA activos
- Altavoces:
    - SAT: 2 x 6.5'' Neodimio
    - SUB: 15''
    - VC SAT: 2''
    - VC SUB: 4''
    - Driver de agudos:
    - SAT: 1'' Neodimio
- Sensibilidad: 98 dB (1W/1m)
- Potencia:
    - RMS: 1700W
    - Potencia Pico: 3400W
- Conectividad:
    - Entradas: 1 XLR para SAT, 1 XLR para SUB
    - Salidas: 1 XLR
- Dispersion: 100° x 15° (H x V)
- Impedancia: 4 Ohm para SAT, 8 Ohm para SUB
- Montaje: Poste de 35 mm, apilable o volable
- Procesamiento:
    - SAT: DSP con presets + Software
    - SUB: DSP con software
- Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 24 kHz (-10 dB)
- Alimentación: AC 100V-240V
- SPL máximo: 134 dB
- Consumo energético: 350W
- Dimensiones
    - SAT: Longitud: 41 cm Altura: 65,5 cm Ancho: 61,5 cm
    - SUB: Longitud: 43 cm Altura: 68,5 cm Ancho: 70,5 cm
- Peso
    - SAT: 43 kg
    - SUB: 63,5 kg
- El pack incluye
    - 2 Satélites + 1 Subwoofer activo
    - 1 x Kit de Herrajes
    - 2 x PowerCon 2m
    - 1 x PowerCon in y out 2m
    - 1 x XLR 2m
    - 1 x CAT6 2m
    - 2 x PowerCon in y out 0.4 m
    - 2 x XLR 0.4 m
    - 2 x CAT6 0.4 m
    - Manual del usuario
- Certificaciones:CE RoHS

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.























Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.