

CONECTOR BNC AEREO 75 OHm RG59 NEUTRIK NBNC75BLP7

Conector Neutrik BNC NBNC75BLP7 aéreo

- Bloqueo/desbloqueo principio "RearTWIST" utilizando el arranque suave y táctil de fácil acceso.
- Ideal para conectores empotrados donde el acceso a la "cabeza" del conector podría ser un problema. Estos conectores giran desde la parte posterior y no desde el frente.
- El diseño real de 75 Ω cumple con los estrictos requisitos de HDTV / DVD
- El área delantera: evita la inclinación debido a fuerzas laterales para proteger los contactos de la deformación.
- La tecnología de crimpado de blindaje y camisa evita el problema de una trenza de puesta a tierra expuesta en conjuntos de cables
- Excelente protección y retención de cables
- Piezas precisas para una durabilidad sobresaliente

Referencia NBNC75BLP7

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: BNC
Tipo: Conector BNC
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

CONECTOR NEUTRIK BNC 75 OHM. RG59

Descripción

- Los conectores Twist UHD BNC están diseñados específicamente para las transmisiones de señales de video de alta resolución.
- Debido a su diseño aisla los pin de contacto y es por ello que los conectores cuentan con bajos valores de pérdida de retorno para señales de 4K y 8K.

Cables adecuados:

- Belden 8241, CAE KX6A, canare BT-61, Cordial CVI (CVM) 06-37, CommScope 5563, Draka 0.6 / 3.7, Draka 0.6L / 3.7, Proel HPC 805, RG59B / U, Sommer 600-0051 (M, L, S), Sommer 600-0054 (M, L, S), Klotz V06 / 37, Nexans HF 75 0,6 / 3,7 2YCY, Percon VK95.

Tamaño Crimp:

- Pin: 1,07 mm
- Escudo: 6,47 mm

Características

- Clavija de contacto optimizada y el diseño del aislador para las transmisiones de datos UHD.
- Adecuado para aplicaciones de alta definición
- Totalmente compatible con los conectores convencionales de chasis BNC.
- Mejora los valores de pérdida de retorno a altas frecuencias.
- Adecuado para los siguientes cables: Belden 8241,
- Excelente protección del cable y de la retención
- Marca Neutrik
- Código NBNC75BLP7





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.