



AUDIOPHONY

BoraBora - Altavoz batería 60W, Blueth



BORABORA Altavoz portátil para exterior
Audiophony

- Descubre la experiencia del sonido de alta fidelidad de 360º y llevarlo a todas partes.
- Bora Bora es un altavoz portátil independiente, con batería y resistente a la intemperie para uso en interiores y exteriores.



Referencia 10174

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Auto-amplificado
Rango IP: IPX5 (resistente a la intemperie)
Color: Negro
Peso: 2,9 kg
Marca: Audiophony

BLUETOOTH

- Compatible con tu teléfono inteligente, tablet u otro transmisor Bluetooth , el altavoz BoraBora se conecta fácilmente y ofrece una gran libertad de movimiento.
- NFC-compatibles, sólo tiene que acercarse a su dispositivo para ser emparejado.
- La entrada auxiliar permite reproducir el sonido de sus fuentes Bluetooth

TRANQUILIDAD DURANTE 8 HORAS

- El altavoz BoraBora ofrece un funcionamiento de la batería de 8 horas con tiempo de carga de sólo dos horas, y, obviamente, se puede utilizar directamente la red a través del adaptador suministrado.

DISFRUTAR AL AIRE LIBRE

- Resistente a la intemperie y tiene una potencia cómoda para el uso al aire libre, ofreciendo una distribución del sonido de 360º, para ser siempre el centro de sus actividades.

Características

- Potencia: 60 W RMS
 - 4 x Altavoces 2 "- 5W
 - 1 x altavoz 5.25 "- 40W
- Bluetooth® V4.0 AVRCP, compresión de la RSE, APT-X
- Distancia de funcionamiento 10 metros en promedio - Clase 2
- Compatible NFC - simplifica la sincronización de interfaces compatibles
- Entrada auxiliar de 3,5 mm mini estéreo (nivel de línea)
- Controles:
 - En espera
 - Volumen
 - Bluetooth
 - Visualización del nivel de la batería
- Duración de la batería: 8 horas aproximadamente
- Recarga: 2 horas aproximadamente
- 2600mA batería de litio de 14,8 V
- Respuesta de frecuencia de 60Hz-15KHz
- Max SPL a 1m: 95 dB
- Grado IP: IPX5 (resistente a la intemperie)
- Peso: 2,9 KG
- Dimensiones: Diámetro 195 / 370mm Altura

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías



